FICHA TECNICA | TOPE DE PROFUNDIDAD PARA MUESTREADOR

Fabricante: Bürkle GmbH **Catalogo:** 5317-0020

Accesorio ajustable para definir y repetir la profundidad de penetracion durante el muestreo con lanzas de 50 mm de diametro.

Especificaciones tecnicas

Parametro	Especificacion
Numero de catalogo	5317-0020
Nombre	Tope de profundidad para muestreador
Material principal	Aluminio (Al)
Otros materiales	Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) y AISI 316L (1.4404)
Diametro exterior	250 mm
Diametro interior	51 mm
Para muestreadores de	50 mm de diametro
Fijacion	Tornillo de apriete en C
Herramienta de montaje	Llave Allen de 5 mm
Unidad de embalaje	1 pieza

Funcion

Permite fijar una profundidad de insercion constante para mejorar la reproducibilidad de los procedimientos de muestreo. La profundidad definida puede documentarse en informes de ensayo o instrucciones de trabajo.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES

Aplicaciones recomendadas

Control de calidad de materias primas y productos a granel, inspecciones de entrada y salida de mercancias y otros procedimientos que requieran profundidad de muestreo repetible.

Modo de empleo

1. Colocar el tope sobre una lanza de muestreo compatible de 50 mm.
2. Deslizarlo hasta la altura correspondiente a la profundidad de penetracion deseada.
3. Apretar el tornillo de fijacion en C con una llave Allen de 5 mm.
4. Realizar el muestreo y registrar la profundidad definida segun el procedimiento de trabajo.

Compatibilidad

Adecuado para las lanzas de muestreador de Ø 50 mm, incluidas las de la familia Jumbo compatibles.

Consideraciones

Comprobar que el accesorio quede firmemente fijado antes del muestreo. El tope ayuda a evitar la penetracion accidental mas alla del limite ajustado.

Fuente y trazabilidad

Bürkle GmbH. Ficha de producto: Tope de profundidad para muestreador, referencia 5317-0020.

https://www.buerkle.de/es/tope-de-profundidad-para-muestreador_p5317-0020

Documento informativo elaborado para Labor Wasser de Mexico con base en las especificaciones publicadas por el fabricante. No sustituye instrucciones de seguridad ni documentacion original del producto.